



## Caractéristiques Eglo Applique Murale Townshend 3 Bois Acier Noir | IP20 - Convient pour 1x E27

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Réf.             | 258166                                    |
| EAN              | 9002759994778                             |
| Marque           | Eglo                                      |
| Nom du fabricant | LIGHT BARS/1 E27 WOOD/BLACK 'TOWNSHEND 3' |
| Garantie Totale  | 2 ans                                     |

### Informations techniques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                | Fixture Retrofit                         |
| Tension (V)                | 220-240                                  |
| Dimmable                   | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Convient pour              | E27                                      |
| Lampe Incluse              | Non                                      |
| Nombre de lampes           | 1                                        |
| Puissance Maximale Estimée | 10                                       |
| Inclinable                 | Oui                                      |
| Montage                    | Fixation murale                          |
| Eclairage de Secours       | Non                                      |

### Informations de l'appareil

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Indice de Protection | IP20       |
| Couleur du Luminaire | Noir, Wood |

|          |             |
|----------|-------------|
| Logement | Acier, Wood |
|----------|-------------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 165 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 50 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|